## Einbindung des VML-GK in easymed.

Installieren Sie zunächst die Treiber CD für das VML-GK Lesegerät.

- 1) Starten Sie easymed.
- 2) Über System gehen Sie auf Einstellungen.



3)In dem Fenster System-Konfiguration wählen Sie den Menüpunkt System.





## 4) Sie sind nun im Fenster *der System-Konfiguration,* in welchen Sie nun den Punkt *Chipkarte* und *CT-API* auswählen.



5) In dem geöffneten Fenster der CT-API nutzen wählen sie *integrierte Lesefunktion (empfohlen!)*.

Bei CT-Api Leseprogramm readct.exe 1 0 1 ctvml32.dll.

Falls mit der Einstellung des COM Ports 0 nicht möglich, dann Ihren COM-Port auswählen.

6) Anschließend wählen Sie den Menüpunkt *integrierte Lesefunktion* aus und danach den Unterpunkt *Gerät 1.* 



lierarchie		
▲ System		4
BFB		
<ul> <li>Chipkarte</li> </ul>		1
▲ CT-API		E
integrierte Lesefunktion		
Gerät 1		
Gerat 2		
- Lierat 3		
- Dale		
Dale Darstellung		
Dale Darstellung ▶- Default Werte		
Dale Darstellung ▷- Default Werte Druckauftrag		
<ul> <li>→ Dale</li> <li>→ Darstellung</li> <li>&gt; Default Werte</li> <li>→ Druckauftrag</li> </ul>	e Lesefunktion\Gerät 1	
→ Dale → Darstellung > Default Werte → Druckauftrag System\Chipkarte\CT-API\integrient DLL	e Lesefunktion\Gerät 1	
Dale Darstellung ▶- Default Werte Druckauftrag System\Chipkarte\CT-API\integrien DLL Anschlußnummer	te Lesefunktion\Gerät 1 ctvml32.dll 0	
Dale Darstellung ▶- Default Werte Druckauftrag System\Chipkarte\CT-API\integrien DLL Anschlußnummer Terminalnummer	e Lesefunktion\Gerät 1 ctvml32.dll 0 1	
→ Dale → Darstellung → Default Werte → Druckauftrag System\Chipkarte\CT-API\integrier DLL Anschlußnummer Terminalnummer automatisches Löschen	e Lesefunktion\Gerät 1 ctvml32.dll 0 1 Ja	
→ Dale → Darstellung → Default Werte → Druckauftrag <b>System\Chipkarte\CT-API\integrier</b> DLL Anschlußnummer Terminalnummer automatisches Löschen aktiv	ie Lesefunktion\Gerät 1 ctvml32.dll 0 1 Ja Ja	

7) Bei der DLL geben Sie nun ctvml32.dll ein und bei der Anschlussnummer den Com-Port 0.

Übernehmen Sie die Einstellungen wie oben gezeigt.

8) Schließen Sie die Einbindung mit OK ab.

